

# JLH526 电缆故障测试定位仪

## 定位仪

用于电缆故障位置的精确定位。是 JLH-DW526；JLH429 的配套产品。

## 主要技术指标

- 输入阻抗：不小于 1.2K $\Omega$
- 使用 2 $\times$ 2000 $\Omega$  / 耳机
- 工作电压：DC 9V $\pm$ 10%
- 使用环境温度：-30 $^{\circ}$ C ~40 $^{\circ}$ C
- 重量：1Kg

## 仪器外观

